

AME 521

Acionador manual



O acionador manual endereçável AME 521 possui design moderno e alta tecnologia, associados a eficiência, confiabilidade e facilidade de instalação. Pode ser instalado de três formas, embutido na parede, sobrepondo caixa 4x2 e eletroduto.

- » Tipo rearmável
- » Sobrepõe caixa 4x2
- » Possui saída contato seco
- » Possui LED bicolor indicativo de alarme e de funcionamento
- » Possui proteção Anti-UV
- » Acompanha chave de rearme

Especificações técnicas

Tensão operacional	24 Vdc
Limite operacional de tensão	11 a 28 Vdc
Corrente em supervisão	3 a 4 mA
Corrente em alarme	5 a 7 mA
Tipo	Rearmável
Classe de instalação	A ou B
Instalação	2 fios do laço, com polaridade
Faixa de endereços	1 a 250
Saída de contato seco	Máx. 0,1 A @ 30 V
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	< 95% não condensada
Instalação em ambientes	Internos
Sirene	Não
Cor	Vermelho
Material	ABS com proteção UV
Dimensões (L x A x P)	100 x 130 x 48 mm
Peso	150 g

Fotos do produto

